

Lommy® Personal Sikker sporing at personer og materielle værdier



PERSONLIG TRYGHED

PERSONLIG SIKKERHED

PERSONLIG OMSORG

Lommy Personal er meget let at betjene og kan programmeres præcis til dit behov.

Lommy Personal er en sporings og nødkalde- enhed som kan sikre dig beskyttelse og overvågning hele døgnet.

Med Lommy Personal bliver du aldrig væk, du kan føle dig tryk og samtidig beskytte dine kære.

Lommy har mulighed for at optage alle hændelser.

Den har et stort indbygget batteri, som sikrer lang funktionstid mellem opladningerne.

Med sin højfølsomme GPS modtager vil den fungere også under særligt vanskelige forhold.



Enkel og fleksibel opsætning

Lommy Personal kan programmeres til at:

- Kalde et bestemt nummer i en nødsituation
- Sende positionsdata med en valgt frekvens eller i en valgt situation
- Optage alle positioner og hændelser

Let betjening

Lommy Personal har kun de knapper og indikatorer som er nødvendige.

Ekstra alarmknapper kan tilføjes, hvis man ønsker det.

Det udelukker muligheden for falske alarmer

Følsom og pålidelig

En meget følsom GPS modtager kendetegner Lommy Personal.

De indbyggede antenner er justeret og optimeret til maksimal følsomhed.

Derfor fungerer Lommy Personal også under vanskelige forhold

Udvidet funktionalitet

De mere avancerede udgaver af Lommy Personal, har

- 2-vejs radio link f.eks. så man kan bruge safe tags
- DTMF transceiver, til kodning og dekodning af DTMF signal.
- 3-vejs accelerationssensor, som kan bruges som bevægelses-detektor, overfaldsalarm, vælteindikator o.s.v.

Tekniske specifikationer:

Stænktæt.

Genopladeligt batteri, 2000 mAh Li-Ion. Standby tid op til 250 timer.

Weight: 99g.

Mål: (h,w,d): 74 x 61 x 23 mm.

GPS: 16 kanal Antaris4, følsomhed -158 dBm / -188 dBW
Start up tid: Hot start <3,5 sek. Cold start 34 sec.

GSM: 900/1800/1900 Mhz eller 850/1800/1900 Mhz
GPRS klasse 10.

Data kommunikation: Via Fleetman (HTTP GET), TCP/UDP socket (FlexCI protocol), SMS.

Intern hukommelse: Kan optage 3000 positioner.
kan optage og afsende fonetiske alarmbeskeder.

Udvidelsesmuligheder: 3-dimensions accelerations sensor (Bevægelsessensor)
2 vejs radio link (434 eller 838 MHz)
DTMF enkoder/dekoder.

Ekstra muligheder: Op til 2 ekstra alarmknapper (specialordre)
2800 mAh indbygget batteri.

Tilbehør: 230V USB lader, 12-24V billader, lædertaske, vandtæt taske m.m.



220V lader



Lædertaske



12-24V billader



Vandtæt taske