

Alarmsender - WTRQ

| | |
|---------------------|---|
| Lev. varenummer | WTRQ |
| Lev. varebetegnelse | Alarmsender (q.serien) |
| CE-mærket | Ja |
| IP-klasse | IPX8 |
| Vægt (m/halssnor) | 13 gram |
| Vægt (m/armbånd) | 23 gram |
| Medfølgende udstyr | Batteri forsejlet i alarmsender, 1 stk. halssnor, 1 stk. hvid plastik armbånd, værktøj til skift mellem halssnor og armbånd |



CEKURA alarmsender er en lille kompakt alarmsender, som tillader borger nemt at aktivere en alarm ved behov for hjælp. Alarmsenderen har en specielt designet frekvensantenne for at opnå exceptionel effektivitet. Frekvensantennen øger rækkevidden mellem alarmsenderen og nødkaldsboksen fra 200 meter til 400 meter i åbent rum.

Alarmsenderen kan enten bæres omkring halsen eller som et armbånd. Alarmsenderen virker uanset hvor i hjemmet borgeren befinder sig. Ved at have en alarmsender, kan borgeren derfor altid kalde efter hjælp uden behov for at bevæge sig hen til nødkaldsboksen.

Specifikationer:

- Rækkevidde fra nødkaldsboks: op til 400 meter i åbent rum
- Frekvens: 869 MHz
- Batteri: Forsejlet litium CR2032 x 1 batteri
- Batteri-levetid: 9 år (ved gennemsnitligt 2 aktiveringer pr. dag)
- Driftstemperatur: -10°C til 50°C
- Fugtighed: op til 95 % ikke-kondenserende
- Dimensioner: 38x25x10 mm

Funktioner:

- Kan bæres enten om håndleddet som et ur eller om halsen
- Permanent forsejlet litium batteri (pga. den høje vandtæthed er det ikke muligt at udskifte batteriet i alarmsenderen)
- Vandtæt design (IP67 certificeret)
- Ultra lavt batteriforbrug
- Overvågning af batteriniveau
- Halssnor: Brandhæmmende sort snor med anti-kvælnings mekanisme.
- Valgmuligheder for armbånd: hvid plastik ur-armbånd (standard levering), sort velcro armbånd (tilkøb) eller sort elastik armbånd (tilkøb).