



Baby- og kaldealarm

OBSERVER er en trådløs baby- og kaldealarm specielt udviklet til mennesker med nedsat hørelse.

OBSERVER kan anvendes såvel indenfor som udenfor og har en rækkevidde på op til 75 meter.

Babyalarm

Med OBSERVER kan forældre trygt lægge barnet til at sove indenfor eller udenfor i barnevognen uden at bekymre sig om ikke at kunne høre, hvis barnet græder.

OBSERVERS mikrofon opfanger lyse toner såsom barnegråd, og alarmer sendes trådløst til én eller flere af følgende PUZZLE modtagere: CALL, FLASH, WAKE, POCKETVIB, LOOP, BEAM og LINK. OBSERVER reagerer ikke på dybe toner såsom trafikstøj og snorken, og herved undgås falske alarmer.

Kaldealarm

OBSERVER kan også anvendes som kaldealarm, idet der er indbygget en trykknop. Ved aktivering af denne, sendes der signal til PUZZLE modtagerne.

Batteridrevet

OBSERVER er batteridrevet og har en batterilevetid på ca. 1 år. OBSERVER har en indbygget batterivagt, der sikrer, at brugeren får besked, når batteriet skal skiftes.

Tekniske data

Specialudviklet mikrofon:	Opfanger babygråd (følsomheden kan justeres)
Frekvensområde (indbygget mikrofon):	600-4000 Hz
Indbygget kaldeknop:	Ja
Følsomhed (indbygget mikrofon):	45 dB SPL over 600 Hz
Signaloverførsel:	Sender via FM (frekvens: 433,92 MHz)
Personlig kode:	16 mulige indstillinger
Rækkevidde:	Op til 75 meter
Signalmønstre:	Ét for tryk og ét for mikrofon
Batteri:	3 stk. Alkaline LR 1, 1,5 V
Batterilevetid:	Ca. 1 år (ved op til 5 aktiveringer dagligt)
Batterivagt:	Ja
Mål (HxBxD):	85 x 55 x 23 mm
Farve:	Sort
Materiale:	ABS plast