

Elegance
I flip format

Lommelygte

2-megapixel
kamera

emporiaSELECT

Ekstraordinært design.

- Funktionalitet og sikkerhed i et stilrent flip format
- Enkel sms og mms funktion
- Udvendig display viser hvem der ringer

Emporia
nødkaldsfunktion

emporia

2-megapixel **kamera**

Stor 2,4" skærm og udvendigt LED display

emporiaCONNECTOR,
der sikrer nem opladning

emporia

emporiaSELECT

Ekstraordinært design.

Funktioner til seniorer

- Nem bruger menu
- Ekstra store oplyste taster med defineret trykpunkt
- Stor skærm med tekst der er til at læse
- Justerbar tekst størrelse
- Emporia nødkaldsfunktion
- Brugbar ved nedsat hørelse
- HAC: M4/T4
- 3 hurtigkaldstaster
- Direkte valg taster på siden af telefonen (kamera, lommelygte og lydstyrke)
- Specielt udviklet micro-USB opladningsstik for særlig nem opladning
- Tidløst design

Tekniske data

- Dual-band GSM 900/1800
- UMTS 900/2100, band I/VII
- Simkort type: mini SIM
- Dimensioner: 104,1 x 52,9 x 18,4
- Vægt: 84 gr
- Batteri: Li-ion 3,7V/1100mAh
- Stand by tid: op til 280 timer
- Taletid: op til 350 minutter
- Skærm: 2,4" LCD TFT 240 x 320 pixels
- Udvendig skærm: 1,3" OLED, 128 x 64 pixels
- 2-megapixel kamera
- Bluetooth 2.1+EDR HSP, HFP, OPP
- MikroSD kort læser (op til 8GB)

Leveringsomfang

- 1 mobiltelefon
- 1 mikro-USB kabel med 220v adapter
- 1 Li-ion batteri 3,7V/1100mAh
- 1 bordoplader
- 1 brugermanual

Funktioner

- Telefonbog med plads til 500 kontakter
- Modtag kontakter via SMS
- SMS-hukommelse med plads til 450 beskeder
- SMS og MMS funktion
- Ekstra kraftig vibrator
- Variable ringelydstyrker
- Polyfoniske ringetoner
- Udvendig skærm der viser hvem der ringer
- Justerbar højtaler volume
- Håndfri tale og opkald
- Bluetooth
- Tastetoner kan aktiveres
- Indbygget lommelygte
- Detaljeret hjælpetekst i alle menupunkter
- FM-radio
- Lommeregner
- Vækkeur med slumrefunktion
- Kalender
- Fødselsdags husker
- Billeder kan overføres til computer

Nødopkalds funktion

- Op til 5 nødopkaldsnumre fra din telefonbog ringes op en ad gangen, når der trykkes på nødopkaldsknappen
- Adviserings SMS sendes til nødopkaldsnumre
- Nødopkaldsbekræftelse modvirker at opkald ender på en telefonsvarer
- Nødopkaldsfunktion kan deaktiveres

Kompatibelt tilbehør

(ikke omfattet i levering)

- Ekstra batteri (vare nr.: AK-V99)
- Rejselader (vare nr.: RL-ET-MU1)
- Biloplader (vare nr.: KLL-MU)



emporia

We make communication easier.®