

Remote Control Touch

- *Kontaktboks med touchfunktion*



OBS.: ARCTOUCH skal kombineres med DXBUS Interfacet ACANARCV2

- 10 kontaktfelter i størrelsen 8 x 8mm
- Kontaktfelterne er afgrænset af en 2mm bred prægning i folien, således det er muligt at føle felterne.
- Kontaktfeltet aktiveres ved at placere fingerspidsen i feltets midte.
- Akustisk feedback ved aktivering af kontaktfelt.
- Ingen bevægelige dele, som bliver slidte eller sætter sig fast.
- Ingen huller eller anden brydning af indbygningskassen, hvilket gør kontaktboksen utrolig modstandsdygtig overfor væsker, skidt og snavs og samtidig meget rengøringsvenlig.
- Remote Control Touch skal kombineres med DXBUS Interface (varenr.: ACANARCV2) som tilsluttes direkte til Dynamic DX bus og kræver ingen yderligere opsætning.



A/S Aabentoft
Løgtelvej 93
DK-8541 Skødstrup
Tlf 86 97 53 00
Fax 86 97 53 02

email: mail@aabentoft.dk
Website: www.aabentoft.dk

Remote Control Touch - ARCTOUCH

Forsyning: 5VDC
Forbrug: 50mW

Dimensioner: (H x B x D)
20 x 80 x 40mm

Elektrisk tilslutning: Modular RJ45

Remote Control Touch gør det muligt at betjene elfunktionerne på en kørestol fra boksens kontaktfelter. Kontaktfeltet aktiveres ved at placere fingerspidsen i én af de ti kontaktfelter, der er indstillet således at fingeren kun lige behøver berøre folien for at aktivere kontaktfeltet. Der er således kun behov for at brugeren kan flytte fingeren mellem de ti felter for at kunne betjene elfunktionerne. Kontaktfunktionen deaktiveres, når fingeren ikke længere berører feltet.
Det er muligt at indlægge "toggle"-funktion i kontakterne, således at en elfunktion kan betjenes i begge retninger fra én kontakt. Derved kan stolens elfunktioner betjenes fra ganske få kontaktfelter, hvilket kan være nyttigt i tilfælde, hvor kørestolsbrugeren har særlig nedsat bevægelsesfunktion.
Remote Control Touch tilsluttes direkte til Dynamic **DX** Bus-systemet via en interfaceboks (varenr.: ACANARCV2) og kræver umiddelbart ingen videre opsætning.
OBS: Det er ikke muligt at anvende ACANARCV2 sammen med en DX-ARC5 håndbetjening eller DX-ARC-SWB.

Varenr.: ARCTOUCH