

# Trådløs Sengealarm



K2267-EU

Den trådløse sengealarm består af en trykfølsom sensor og et betjeningspanel.

Sensoren placeres under madrassen, og idet den kommunikerer trådløst med betjeningsenheden er der ikke behov for ledninger mellem sensoren og betjeningspanelet

Den trådløse sengealarm udmærker sig ved en intuitiv og let betjening, der gør den anvendelig i mange situationer. Den er let at tilpasse tunge eller lette personer, personer, der sover uroligt og så videre.



**Tunstall**

## Funktioner og fordele

- ✓ Kommunikerer trådløs, så der er ingen løsthængende kabler
- ✓ Placeres under madrassen, så patienten mærker den ikke og den skal ikke rengøres
- ✓ Al opsætning foregår via et betjeningspanel, så når først sengealarmen er placeret under madrassen skal den ikke håndteres igen.
- ✓ Lang batterilevetid



## Teknisk information (betjeningsenhed)

Farve:	Off white (RAL 9010)
Vægt:	130g
Dimensioner:	91x91x32 mm
Strømforsyning:	5V DC/90mA, 9 – 24V DC/105mA

## Teknisk information (sensor)

Varenummer:	K2267-EU
Farve:	Off white (RAL 9010)
Vægt:	270g inkl. batteri
Dimensioner:	175x480x11,5 mm
Batteri:	2 x CR2450
Batterilevetid:	1-2 år afhængig af antal alarmer

### Standarder:

Beskyttelse:	IP 40
EMC:	EN 61000-6-3
Direktiver::	CE-mærket

Tunstall A/S  
 Niels Bohrs Vej 42, Stilling  
 8660 Skanderborg  
 Tel: +45 87 93 50 00  
 info@tunstallnordic.com  
 www.tunstallnordic.com